

# N80 SmartWatch használati útmutató



## A CSOMAG TARTALMA:

- N80 SmartWatch karóra
- USB töltő
- Használati utasítás

Nyissa ki a csomagot és vegye ki az órát.

Távolítsa el a védőfóliát az óra kijelzőjéről, és hátlapjáról.

Az órán lévő gombot nyomja meg hosszan a bekapcsoláshoz.

Ha 6 másodperc nyomva tartás után sem kapcsol be az óra, akkor a készülék lemerült, fel kell töltenie.

Olvassa be a QR kódot telefonjával a FitCloudPro alkalmazás letöltéséhez.

Az alkalmazásban tudja beállítani óráját és megtekinteni tevékenységnaplóját.

A letöltéshez olvassa be az alábbi QR kódot:



A FitCloudPro alkalmazást letöltheti az App Store, illetve a Google play áruházból is, vagy beolvashatja az óra beállításai közt megjelenő ikonra kattintva.

Ez után csatlakoztassa az okosórát készülékéhez. A kapcsolat létrehozásához engedélyezze telefonján a Bluetooth kapcsolatot és a GPS helymeghatározást.

Nyissa meg az alkalmazást és kattintson az „eszköz hozzáadása” elemre.

## Óra funkciói:



Alarm



Stopwatch



Blood pressure



Heart rate



SPO2



Message



Sports



Settings



Music



Sedentary reminder



Find Phone



Control center



Timer



Sleep



Dial switch



Sports data



Drink reminder



Weather



QR code



Business card



Breathing Training

**Riasztás:** Miután az okosórát csatlakoztatta az APP-hoz, beállíthat egy üzemmódú ébresztőórát, ciklusmódú ébresztőórát és legfeljebb 5 ébresztőt.

**Időzítő:** Választhat előre beállított időzítést, vagy az egyéni gombra kattintva beállíthatja a kívánt időt.

**Vérnyomás:** A véroxigén mérés alkalmazásba belépve a zöld lámpa alul felvillan a teszt elindításához 40-60 másodpercre és a mérés befejeztével rezgési emlékeztető jelenik meg.

**Pulzus:** A pulzsmérési felületre való belépés után az alsó zöld fény felvillan a mérés elindításához, és egy rezgési emlékeztető jelenik meg. A teszt körülbelül 40-60 másodpercen belül befejeződik. Ha a „Nem hordja az órát” üzenet jelenik meg, újra kell viselnie az órát.

**Véroxigén:** A véroxigén mérés alkalmazásba lépve az eszköz alján lévő piros lámpa 40-60 másodpercre felvillan a teszt elindításához, és ott egy PPG technológián alapuló mérés történik. A mérés befejezésére rezgéssel figyelmeztet.

**Üzenet:** Miután az eszköz csatlakozott az APP-hoz, nyissa meg a megfelelő üzenet fogadást az APP porton, az eszközporthoz fogadja az engedélyezett üzeneteket.

**Sport mód:** Séta, futás, túrázás, kérekpározás, focislabda, focislabda stb. Ezen felül hozzáadhat egyéni sporttevékenységeket is a listára. Méri a megtett távolságot, eltelt időt, pulzust, elégetett kalóriát.

**Beállítások:** menü stílus, képernyőbeállítás, akkumulátor, rezgés és csengetés, QR kód, alsó gomb konfigurálása, dátum és idő, jelszó beállítása, rendszer információ, újraindítás, kikapcsolás.

**Zenelejátszás vezérlése:** Miután az eszköz csatlakoztatva van az APP-hoz, vezérelheti a mobiltelefon zenelejátszójának indítását és szüneteltetését, szabályozhatja a hangerőt és válthat zeneszámokat.

**Tétlenségi figyelmeztető:** Beállíthatja az ülés emlékeztetőt. Bekapcsolás után beállíthatja a kezdési, és befejezési időpontot.

**Telefon megkeresése:** Miután az eszköz csatlakozott az applikációhoz, koppintson a gombra a telefon megkereséséhez. A mobiltelefon csengeni fog, jelezve, hogy a keresés sikeres volt.

**Funkciók:** Ne zavarjanak üzemmód, fényerő beállítás, mobiltelefon keresése, hang asszisztens, rendszerinformációk, és média-audio kapcsoló, zenevezérlés.

**Időzítés:** A funkcióban választhat általánosan használt időzítéseket, vagy beállíthatja a kívánt időt. Koppintson a kezdésre az időmérés elindításához, a szünet gombra az időzítés szüneteltetéséhez. A reset gombbal az időzítést nullára állíthatja.

**Alvásfelügyelés:** Megjeleníti a napi alvásfelügyelési állapotot. Az adatok minden nap frissülnek. Az APP-hoz való csatlakozáskor az adatok szinkronban menthetők és a készülék újraszámolja az új nap adatait.

**Újrahívás:** Válassza ki az újrahívás ikont balra és jobbra a várakozó kapcsoló óra tárcsa váltásához, majd kattintson.

**Aktivitás adatok:** Megjeleníti az adott napon rögzített lépések számát, távolságát és a felhasznált kalóriát. Az applikációban beállíthatja a teljesíteni kívánt lépésszámot, távolságot, kalóriát.

**Ivóvíz emlékeztető:** Bekapcsolható a Drink App beállítások Ivóvízre vonatkozó emlékeztetőjében. Bekapcsolás után beállíthatja a kezdési, befejezési időt és az emlékeztetőt.

**Időjárás:** Az applikációhoz csatlakoztatva megjeleníti az aktuális időjárás információt és a hőmérsékletet.

**QR kód.** Olvassa be telefonjával a készülék párosításához és az applikáció letöltéséhez.

**Névjegykártya:** Névjegykártyát tartalmazó QR-kód az applikáció névjegykártya segítségével tölthető fel. Összekötés után a névjegykártya szinkronizálható.

**Légzési segédlet:** 1 és 2 perces légzési edzések állnak rendelkezésre. A megfelelő időtartamot kiválasztva az eszköz rezgéssel jelzi a belégzési és kilégzési időtartamot.


### Csatlakozás a Bluetooth híváshoz:

Lépjön be telefonján a beállítások menübe, válassza Bluetooth beállítások opciót, majd kapcsolja be a Bluetooth hívást a mobiltelefonon. Keresse meg a készülék Bluetooth nevét, koppintson a csatlakozás gombra és sikeres csatlakozás után a hívás, és zene vezérlés funkciók használhatók lesznek.

### Töltés és aktiválás:

Igazítsa a mágneses töltőt az óra hátulján lévő mágneses csatlakozóhoz, míg a hátlapot el nem éri. A töltési üzenet megjelenésekor kérjük, gondoskodjon az óra mielőbbi feltöltéséről.

**A hátlap, és akkumulátor nem eltávolíthatók!**



### Gombok funkciói:

Felső, kerek gomb:

1. Hosszan nyomja meg az óra bekapcsolásához (kikapcsolt állapotban)
2. Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 4 másodpercig a leállítási oldal megjelenéséhez. Ekkor a leállítás, az újraindítás és a visszalépés funkciók közül választhat.
3. Nyomja meg egyszer, hogy belépjen a menübe, majd nyomja meg gyorsan egymás után kétszer a menüstílus váltásához és kiválasztásához.
4. Nyomja meg újra a kezdőképernyőre történő visszalépéshez.

Alsó, hosszúkas gomb: Kétfunkciós gomb, amelynek működése az óra menüjében konfigurálható.

### Navigálás az óra kijelzőjén:



Nyomja meg és tartsa lenyomva a kijelzőt a kezdőképernyő kiválasztásához. Csúsztasson jobbra a lehetőséghez, módosítsa az óra számlapját és koppintással erősítse meg kiválasztását.

A kezdőképernyőről jobbra húzva megjelenik az alkalmazások gyors listája. A jobb felső gomb megnyomásával mindig visszalép a kezdőképernyőre.

Húzza lefelé az ujját a kezdőképernyőn a gyorsbeállításainak eléréséhez. Itt beállíthatja a fényerőt, a szundi üzemmódot, vezérelheti a zenelejátszót, be, és kikapcsolhatja a BT audio és hangszolgáltatásokat, megkeresheti telefonját, beléphet a beállításokba és lekérheti a rendszerrel kapcsolatos információkat.

A kezdőképernyőről felfelé csúsztatva megjelennek az értesítések, ahol felfelé görgetve lapozhatja, koppintással kibonthatja azokat.

A kezdőképernyőn ujját balra húzva megjelenik az utoljára használt négy alkalmazás, az időjárás, az óra, a dátum, és az audio funkciók gyorsbeállítása.



### Figyelmeztetések:

- Ne szerelje szét, ne módosítsa, és ne próbálja javítani a terméket, mert az az eszköz károsodásához vezet.
- Ne üsse, és ütögesse a terméket, mert az a termék meghibásodásához vezethet.
- Kerülje az erős mágneses mezőt, és a magas hőmérsékletet.
- Kerülje a termék hosszan tartó vízbe merítését.
- Gyermekek csak szülői felügyelet mellett használhatják a terméket.
- Az egészségügyi monitorozási adatok és eredmények csak tájékoztató jellegűek! Orvosi használatra nem alkalmasak!
- Ne töltsé nedves, és vizes környezetben.
- A termék nincs felszerelve hálózati töltő adapterrel. Töltéshez használja a számítógép USB csatlakozóját, vagy 5V-nál nem nagyobb teljesítményű 1A-es hálózati adaptert.
- Rendszeresen tisztítsa meg az óra hátulján lévő töltő csatlakozási felületet tiszta, száraz flanel anyaggal.

### Termékadatok:

**AKKU TÖLTÉSI IDŐ:** ~ 2 óra

**AKKU HASZNÁLATI IDŐ:** Általános használat esetén ~7 nap, mely a funkciók használatának függvényében változik.

**AKKU HASZNÁLATI STANBY MÓDBAN:** ~15 nap

**CHIP:** Realtek RTL8763E

**KIJELZŐ:** 1.96 inch

**TOKMÉRET:** 47,5 x 39 x 10 mm

**FELBONTÁS:** 240\*282 pixel

**AKKU:** 300 mAh (Lithium polymer)

**BLUETOTTH:** 5.20

**VÍZÁLLÓSÁG:** IP67 vízállóság

**APP KOMPATIBILITÁS:** Android 8.0 vagy afelett, IOS 13.0 vagy afelett

**ÉRTESETÉSEK:** Twitter, Facebook, Instagram, Gmail, WhatsApp, Messenger, QQ, Wechat, Hírek és egyéb értesítések Social Média APP.

**FUNKCIÓK:** Óra, dátum, hívás elutasítás, Bluetooth hívás kezdeményezés- fogadás, zenelejátszó vezérlés, zenelejátszás, hívás emlékeztető, SMS értesítés, riasztási emlékeztető, mozgásszegény emlékeztető, Időjárás kijelzés, stopperóra, Időzítő, női élettani ciklus emlékeztető, gyári beállítások visszaállítása, telefon keresés, ne zavarj funkció stb.

**EGÉSZSÉGÜGYI ÉRZÉKELÉS:** Lépésszámláló, pulzus, kalória, vérnyomás, véroxigén és alvásfigyelő, légzés tréning

**SPORT MÓD:** Séta, futás, túrázás, kerékpározás, kosárlabda, foci, tollaslabda stb. Ezen felül hozzáadhat egyéni sporttevékenységeket is a listára.

**NYELVEK:** Kínai, Angol, Spanyol, Portugál, Német, Olasz, Francia, Orosz, Ukrán, Japán, Lengyel, Horvát, Török

Importőr az EU-ba: Balogh Óra Ékszer Kft. 9700 Szombathely, Fő tér 27.

Gyártó:

Shenzhen Vivistar Technology Co., Ltd.

Rongde International Center, 1501, Henggang Street, Shenzhen, Guangdong, China

